

Instrucțiuni de montare

**Buton de apel simplu
al stației de interior**

1283 00


**Buton de apel triplu
al stației de interior**

1285 00

GIRA

Descrierea dispozitivului

Butoanele de apel simplu și triplu aparțin sistemului de interfonie al firmei Gira și servesc la extinderea stațiilor de interior. În exemplul butonului de apel triplu, este reprezentată structura de principiu:



- 1 Cablu de legătură audio
- 2 Dispozitiv pentru taste de apel
- 3 Ramă de acoperire
(neconținută în pachetul de livrare)
- 4 Buton de apel triplu



Atenție

Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Butoanele de apel simplu și triplu ale stațiilor de interior se utilizează împreună cu o stație de interior:

1. Introduceți cablul de legătură audio într-un slot al sistemului de la modulul de cuplare prin bus sau de la dispozitivul de comunicare al stației de interior.
2. Introduceți cablul de legătură audio în doza de montaj.
3. Introduceți cablul de legătură audio într-un slot al sistemului de la dispozitivul pentru taste de apel.
4. Instalați dispozitivul pentru taste de apel.
5. Aplicați rama de acoperire și introduceți dispozitivele centrale în piesele ST.

Punerea în funcțiune

După ce ați instalat toate dispozitivele (stațiile de exterior și de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie. Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.

Schimbarea plăcuțelor inscripționate

Pentru schimbare plăcuțelor inscripționate, capacul tastelor de apel se poate desprinde fără a se folosi scule.

1. Trageți butonul de apel de pe piesa ST.
2. Desprindeți capacul (capacele) tastelor de apel.
3. Schimbați plăcuța inscripționată.
4. Prindeți în clipsuri capacul (capacele) tastelor de apel.

Plăcuțele inscripționate potrivite se pot obține fie

- de la serviciul de inscripționare Gira, prin intermediul cărții poștale atașată, fie
- cu softul de inscripționare Gira, disponibil opțional, și colile de inscripționare Gira adecvate.

Garanția producătorului

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA